

# DCP-L6600DW


**brother**  
at your side

## Brother

Монохромно лазерно  
мултифункционално устройство

Печат  
Копиране  
Сканиране

Възможности, които не сте очаквали



## Brother

# Монохромно лазерно мултифункционално устройство

Възможности, които не сте очаквали



Печат  
Копиране  
Сканиране

Представяме Ви ново монохромно лазерно мултифункционално устройство на Brother. Качество, което очаквате и възможности, за които не сте и подозирали. Новата серия предлага всичко, което един клиент иска от едно професионално устройство, включително възможността за консумативи със супер голям капацитет, високо качество на печат, скорост на печат, надеждност и ниски разходи.

## Основни характеристики:

Супер бърза скорост на печат до 46 стр/мин

Супер бърза скорост на сканиране до 100 ipm

Капацитет на входящата хартия до 570 листа

Автоматичен двустранен печат

Консуматив с голям капацитет и възможност за консуматив със супер голям капацитет за 12 000 страници

Интуитивен 12.3 см сензорен LCD дисплей

Високоскоростна кабелна мрежа (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) и безжичен (IEEE 802.11b/g/n) мрежови интерфейс

Вграден NFC четец

Wi-Fi Direct™

## Нашето обещание за подкрепа в черно и бяло

- Значително увеличаване на продуктивността на целия работен екип, благодарение на скоростта на печат от до 46 стр/мин /100 ipm
- Максимално професионална работа с високоскоростна кабелна мрежа (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) и безжичен (IEEE 802.11b/g/n) мрежови интерфейс
- Бърз печат от и сканиране към мобилни устройства
- Лесно и бързо оторизиране на печата чрез NFC
- Удобен за ползване 12.3 см сензорен дисплей за изпълнение на всяка задача без проблем
- Скорост на сканиране до 50 стр/мин и до 100 стр/мин двустранно

## Пълна хармония и надеждност при работа

- Нова технология Ви гарантира пълна надеждност и възможност за печат до 125 000 страници на месец
- Автоматично листоподаващо устройство за 80 листа за бързо сканиране и копиране
- Удобно боравене с хартията при входящ капацитет от 570 листа с възможност за увеличаване до 2 650

## Изключително ниски разходи

- Направихме това устройство да работи повече и да посреща високите изисквания на натоварените работни групи. С консуматив за 8 000 страници в комплекта и възможност за подмяна с консуматив със супер голям капацитет за 12 000 страници Вашите разходи никога не са били по-малки.
- Предлагаме Ви серия от софтуерни решения под чадъра на PrintSmart за управление и оптимизация на разходите за печат с допълнителни възможности за сигурността на документите, като PrintSmart Cost Control и PrintSmart Secure Pro.

## Посрещнете Вашето IT предизвикателство

- Бизнесът в наши дни изисква високи нива на сигурност. Може да разчитате на функциите Защитно заключване 3.0, свързаност с активна директория и протокол за интернет сигурност (IPsec), плюс функциите Архивиране при печат, защитено връщане на фабричните настройки, управление на цифрови сертификати и NFC функционалност за защитен достъп (комуникация в близко поле).

## Общи характеристики

|                                  |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Технология                       | Лазерна електрофотографска                                                                                                                                                                       |
| Клас лазер                       | Лазерен продукт клас 1 (IEC60825-1:2007)                                                                                                                                                         |
| Процесор                         | Cortex-A9 800MHz                                                                                                                                                                                 |
| Памет                            | 512MB                                                                                                                                                                                            |
| Интерфейс                        | Hi-speed USB 2.0                                                                                                                                                                                 |
| Мрежови интерфейс                | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T                                                                                                                                                                   |
| Дисплей                          | 12.3 см цветен сензорен дисплей                                                                                                                                                                  |
| Преки пътища                     | 48                                                                                                                                                                                               |
| <b>Печат</b>                     |                                                                                                                                                                                                  |
| Скорост на печат (A4)            | До 46 стр/мин                                                                                                                                                                                    |
| Скорост на двустранен печат (A4) | До 24 стр/мин (12 листа в минута)                                                                                                                                                                |
| Резолюция                        | До 1,200 x 1,200 dpi                                                                                                                                                                             |
| Тих режим                        | Режим намаляващ шума при печат чрез намаляване на скоростта до 25 стр/мин                                                                                                                        |
| Автоматичен двустранен печат     | Печат и от двете страни на листа                                                                                                                                                                 |
| Време за печат на първа страница | По-малко от 7.5 сек. режим Готовност                                                                                                                                                             |
| Време за загряване               | По-малко от 4.7 сек. от режим Sleep                                                                                                                                                              |
| Езици за печат                   | PCL6, BR-Script3 (PostScript®3™ Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850 PDF version1.7, XPS version 1.0                                                                             |
| Вградени шрифтове (PCL)          | 66 мащабируеми шрифта, 12 растерни шрифта, 13 баркода                                                                                                                                            |
| Вградени шрифтове (Postscript)   | 66 мащабируеми шрифта                                                                                                                                                                            |
| Вградени баркодове (PCL)         | Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C) |

## Функции на принтера

Печат N in 13 / Печат на плакат<sup>4</sup> Е / Печат на воден знак<sup>4</sup> / Печат с добавяне на персонална информация<sup>4</sup> / Ръчен двустранен печат<sup>4</sup> / Печат на книжка<sup>4</sup> / Пропускане на празна страница<sup>4</sup> / Профили за принтиране<sup>3</sup> / Печат на текст в черно<sup>4</sup> / Печат и създаване на архив<sup>4</sup> / Carbon Copy<sup>4</sup>

## Драйвер за принтер

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows®</b>                                  | Windows® 10 (32 & 64 bit editions)<br>Windows® 8 (32 & 64 bit editions)<br>Windows® 7 (32 & 64 bit editions)<br>Windows Vista® (32 & 64 bit editions)<br>Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions)<br>Windows® XP Home<br>Windows® Server 2012, 2012R2 & 2008R2<br>Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions)<br>Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions) |
| <b>Macintosh<sup>5</sup></b>                     | OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Linux<sup>5</sup></b>                         | CUPS, LPD/LPRng (32 & 64 bit editions)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PostScript Универсален драйвер за принтер</b> | Драйвер за Windows® който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PCL драйвер</b>                               | Универсален PCL5e драйвер                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Мобилни / Уеб базирани печат и сканиране

Brother iPrint&Scan (Android), Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod), Brother iPrint&Scan (Windows® Phone), Brother Print&Scan (Windows® 8 & RT), Google Cloud Print 2.06, AirPrint, Mopria, Android Print Service Plugin, Evernote™6, Box®, Dropbox®, Google Drive™6, OneDrive®, Picasa™6, Flickr®6, Facebook®6, OneNote®6

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m<sup>2</sup> хартия.

3 Windows® & Mac® само.

4 Windows® само.

5 За безплатно сваляне от Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Трябва да е уеб свързано.

7 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

8 Препоръчително е да ползвате прав път на хартията и тих режим при работа с хартия с тегло над 105g/m<sup>2</sup>.

9 Изисква се Brother софтуер

## USB Host

|                           |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Директен печат</b>     | Директен печат от USB флаш памет. Поддържани файлови формати: PDF версия 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (Създаден от собствен принтер драйвер), TIFF, XPS версия 1.0 |
| <b>USB интерфейс</b>      | Заден USB порт за инсталиране на външен NFC четец за карти                                                                                                      |
| <b>Директно сканиране</b> | Директно сканиране към USB флаш памет. Поддържани файлови формати: PDF, PDF/A, Secure PDF, Signed PDF, JPEG, XPS, TIFF                                          |

## Сканиране

|                                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Тип скенер</b>                                    | Двоен CIS скенер (Contact Image Sensor)                                                                                                                                   |
| <b>Автоматично двустранно сканиране</b>              | Да                                                                                                                                                                        |
| <b>Цветно и черно-бяло сканиране</b>                 | Да                                                                                                                                                                        |
| <b>Скорост на сканиране (черно-бяло)</b>             | 50 ipm (изображения в минута)                                                                                                                                             |
| <b>Скорост двустранно черно-бяло сканиране</b>       | 100 ipm (изображения в минута)                                                                                                                                            |
| <b>Скорост на сканиране (цветно)</b>                 | 20 ipm (изображения в минута)                                                                                                                                             |
| <b>Скорост двустранно цветно сканиране</b>           | 34 ipm (изображения в минута)                                                                                                                                             |
| <b>Резолюция на сканиране от ADF</b>                 | До 600 x 600dpi                                                                                                                                                           |
| <b>Резолюция на сканиране от стъклото на скенера</b> | До 1,200 x 1,200dpi                                                                                                                                                       |
| <b>Резолюция на сканиране интерполирана</b>          | До 19,200 x 19,200dpi                                                                                                                                                     |
| <b>Дълбочина на цвета</b>                            | 16,777,216 вариации на цвета (24 bit)                                                                                                                                     |
| <b>Скала на сивото</b>                               | 256 нюанса на сивото (8 bit)                                                                                                                                              |
| <b>Стандартни функции<sup>9</sup></b>                | Сканиране към USB, и-мейл, OCR, изображение и файл                                                                                                                        |
| <b>Мрежово сканиране</b>                             | Сканиране към мрежова папка (Windows® само), FTP, SFTP, и-мейл сървър, SharePoint & Easy Scan to Email <sup>6</sup>                                                       |
| <b>Сканиране в облака<sup>6</sup></b>                | Директно сканиране към Evernote™, Box, Dropbox, Google Drive™, OneDrive, Picasa, Flickr, Facebook, Evernote™, OneNote                                                     |
| <b>Функции при сканиране</b>                         | Премахване на фон, Пропускане на празна страница, сканиране на лична карта <sup>4</sup> , сканиране 1 към 2 <sup>4</sup> , автоматично изправяне от ADF, разделяне на PDF |
| <b>Сканиране към Microsoft Office<sup>6</sup></b>    | Сканиране към Microsoft® Word, Microsoft® Excel & Microsoft® PowerPoint                                                                                                   |
| <b>Сканиране към PDF с възможност за търсене</b>     | Сканиране на документи към PDF файлове с възможност за търсене                                                                                                            |
| <b>Сканиране към SharePoint</b>                      | Директно сканиране към SharePoint                                                                                                                                         |
| <b>Огради и сканирай<sup>6</sup></b>                 | Оградете мястото, което желаете и сканирайте или го премахнете от оригиналния документ                                                                                    |
| <b>Сканиране към Windows® Уеб услуги</b>             | Директно сканиране към Windows® (Windows® 7 и по-висока) без нужда от инсталиране на драйвер за скенер                                                                    |

## Драйвер за скенер

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Windows®</b>              | TWAIN, ISIS® & WIA<br>Windows® 10 (32 & 64 bit editions),<br>Windows® 8 (32 & 64 bit editions),<br>Windows® 7 (32 & 64 bit editions),<br>Windows Vista® (32 & 64 bit editions),<br>Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home (ISIS драйвер не се поддържа от XP) |
| <b>Macintosh<sup>5</sup></b> | TWAIN & ICA<br>OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Linux<sup>5</sup></b>     | SANE (32 & 64 bit editions)                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Копиране

|                                                  |                                                                                         |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Скорост - (A4)</b>                            | До 46 копия в минута                                                                    |
| <b>Автоматично двустранно копиране</b>           | Да                                                                                      |
| <b>Време за излизане на първо копие</b>          | По-малко от 10.5 сек. от режим Готовност                                                |
| <b>Резолюция</b>                                 | До 1,200 x 600dpi                                                                       |
| <b>Много копия/Събиране/Сортиране</b>            | Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира                                |
| <b>Увеличаване/Намаляване</b>                    | Увеличава или намалява документа от 25% до 400% използвайки 1% стъпка                   |
| <b>N в 1 копия</b>                               | Позволява на потребителя да намали 2 или 4 страници до една A4 страница                 |
| <b>2 в 1 ID копия</b>                            | Позволява на потребителя да копира двете страни на личната си карта на една A4 страница |
| <b>Скала на сивото</b>                           | 256 оттенъка на сивото (8 bit)                                                          |
| <b>Копиране на касови бележки</b>                | Ясно копиране на касови бележки                                                         |
| <b>Огради и копирай<sup>6</sup></b>              | Оградете мястото, което желаете и копирайте или го премахнете от оригиналния документ   |
| <b>Увеличаване текста на копието<sup>6</sup></b> | Прави документите четливи ако размерът на оригиналния текст е малък                     |

## NFC четец

|                                      |                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Вграден NFC четец</b>             | Поддържа едновременно NFC карти (за удостоверяване при изтеглен печат, като Brother Print Smart Pro) и мобилен печат и сканиране от Android устройства с вграден NFC интерфейс |
| <b>Поддръжка на външен NFC четец</b> | Поддържа на външен NFC четец за карти чрез задния USB port                                                                                                                     |

## Адресна книга

|                         |                                                                               |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Бързо набиране</b>   | 300 локации за и-мейл адреси                                                  |
| <b>Групово набиране</b> | Могат да се запаметят до 20 групови комбинации                                |
| <b>LDAP</b>             | Възможност за свързване с външна LDAP адресна книга, като Microsoft® Exchange |

Адресните книги са достъпни само през функцията Сканиране към и-мейл сървър.



## Мрежа и сигурност

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Мрежова свързаност</b>                       | Вградена Ethernet 10Base-T/100Base-TX /1000Base-T                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Безжична мрежова свързаност</b>              | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode / Adhoc Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Wi-Fi Direct™</b>                            | Печатайте безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Настройка на безжична мрежа</b>              | Wi-Fi Protected Setup (WPS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Безжични приложения</b>                      | Вертикално вдвояване                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Мрежови протоколи</b>                        | TCP/IP (IPv4 и IPv6)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>IPv4</b>                                     | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/PPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SMTP Client, LDAP |
| <b>IPv6 (Изкл. по подразбиране)</b>             | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, SMTP Client, FTP Client и Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS server, TFTP client и server, ICMPv6, SMTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan)                                                                          |
| <b>Мрежова защита</b>                           | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Безжична мрежова защита</b>                  | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)                                                                                                                                                                     |
| <b>Изпращане на репорт за печат<sup>1</sup></b> | Записва печатните задачи на всеки индивидуален потребител, включително мрежово потребителско име, име на документ, брой страници, към файл или мрежа                                                                                                                                                                                       |
| <b>И-мейл известия</b>                          | Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр., когато тонера е накрая и има нужда от подмяна                                                                                                                                                                                            |
| <b>И-мейл репорти</b>                           | Редовно получаване на репорти по и-мейл                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>IP филтър</b>                                | Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство по мрежата (IPv4 само)                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Функция защитно заключване 3.0</b>           | Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителското име на всеки отделен компютър (за до 200 потребители)                                                                                                                                                                              |
| <b>Удостоверяване чрез „Активна директория“</b> | Извличане на съхранени задачи за печат чрез удостоверяване от „Активна директория“                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>LDAP Удостоверяване</b>                      | Извличане на съхранени задачи за печат чрез удостоверяване от LDAP база данни                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Функция заключване</b>                       | Защитен достъп до контролния панел на устройството чрез заключването му                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Защитен печат<sup>3</sup></b>                | Защита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат                                                                                                                                                                                                                                     |

## Инструменти за управление на печата

|                                                      |                                                                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Персонализиран инсталатор<sup>4</sup></b>         | Възможност за разработка и пресонализиране на драйверите и софтуера               |
| <b>MSI Инсталатор<sup>4</sup></b>                    | Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Активна Директория® |
| <b>Вграден Уеб Сървър</b>                            | Уеб базирано управление на печата вградено в устройството                         |
| <b>BRAdmin Professional 3<sup>4&amp;5</sup></b>      | LAN/WAN софтуер за управление                                                     |
| <b>Помощник за настройка на драйвери<sup>4</sup></b> | Лесно създаване на драйвери за безпроблемно разпространение в мрежата             |

1 Посоченият капацитет е съгласно ISO/IEC19752.

2 Изчислено при употреба на 80g/m<sup>2</sup> хартия.

3 Windows® & Mac® само.

4 Windows® само.

5 За безплатно сваляне от Brother Solutions Centre <http://support.brother.com>

6 Трябва да е уеб свързано.

7 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

8 Препоръчително е да ползвате прав път на хартията и тих режим при работа с хартия с тегло над 105g/m<sup>2</sup>.

9 Изисква се Brother софтуер

## Решения за разработчици

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brother Solutions Interface (BSI)</b> | Отвореният интерфейс позволява на разработчици да създават персонализирани решения за управление на печата за определени устройства на Brother. Той използва технология на уеб услуга, като по този начин управлението е централизирано за всички устройства. Разработчиците могат да персонализират потребителския интерфейс на устройството, да контролират функции като сканиране и факс, както и да задават нива на различните функции за определени потребители. За повече информация посетете: <a href="http://www.brother.eu/developers">www.brother.eu/developers</a> |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PrintSmart решения (опционални)

|                                |                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PrintSmart Cost Control</b> | Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства                          |
| <b>PrintSmart SecurePro</b>    | Система за сигурност за изтеглен печат плюс предимствата на PrintSmart CostControl                          |
| <b>PrintSmart Mobile</b>       | Лесен и сигурен печат от мобилно устройство                                                                 |
| <b>PrintSmart MobileZone</b>   | Добавете мобилното принтиране като услуга към вашия бизнес лесно и сигурно от всяко едно мобилно устройство |

За повече информация за решенията PrintSmart посетете: [www.brother.bg](http://www.brother.bg)

## Стандартно боравене с хартията

|                                        |                                                                                                                |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подаване на хартия<sup>2</sup></b>  | Долна тава – 520 листа<br>Мултифункционална тава – 50 листа<br>Автоматично листоподаващо устройство - 80 листа |
| <b>Извеждане на хартия<sup>2</sup></b> | С лицето надолу - 250 листа<br>С лицето нагоре (прав път на хартията) - 10 листа                               |

## Допълнително боравене с хартията

|                                       |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подаване на хартия<sup>2</sup></b> | Тава за 250 листа (LT-5505)<br>Тава за 520 листа (LT-6505)<br>Макс. 2 допълнителни тави (LT-6505 и/или LT-5505)<br>4 долни тави за по 520 листа (TT-4400) |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Спецификации на хартията

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Видове хартия и тегло<sup>8</sup></b>   | <b>Стандартна и допълнителни тави</b> - обикновена, рециклирана, цветна хартия и бланки (между 60 - 120g/m <sup>2</sup> )<br><b>Мултифункционална тава</b> - обикновена, рециклирана, висококачествена, цветна хартия и бланки (между 60 - 200g/m <sup>2</sup> )<br><b>Автоматично листоподаващо устройство</b> - обикновена и рециклирана (между 64 - 90 g/m <sup>2</sup> )<br><b>Двустраничен печат</b> - обикновена, рециклирана, цветна хартия и бланки (между 60 - 105 g/m <sup>2</sup> ) |
| <b>Пощенски пликове и печат на етикети</b> | Да, от мултифункционалната тава: поддръжка за 10 пощенски плика и с до 10 мм обща дебелина                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Размери на хартията</b>                 | <b>Стандартна тава</b> - A4, Letter, A5, A5(дълъг ръб), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal<br><b>Допълнителна тава</b> - A4, Letter, A5, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal, India Legal<br><b>Мултифункционална тава</b> - Ширина: 76.2 мм до 215.9 мм x Дължина: 127мм до 355.6 мм<br><b>Автоматично листоподаващо устройство</b> - Ширина: 105 мм до 215.9 мм x Дължина: 147.3 мм до 355.6 мм<br><b>Двустраничен печат</b> - A4                                      |

## Консумативи

|                                 |                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тонер в комплекта               | 8,000 страници <sup>1</sup>                                                                                                       |
| Тонер със стандартен капацитет  | 3,000 страници <sup>1</sup> (TN-3430)                                                                                             |
| Тонер с голям капацитет         | 8,000 страници <sup>1</sup> (TN-3480)                                                                                             |
| Тонер със супер голям капацитет | 12,000 страници <sup>1</sup> (TN-3512)                                                                                            |
| Барабан (DR-3400)               | Приблизително 50,000 страници при 3 стр. на задача<br>Приблизително 30,000 страници при 1 стр. на задача                          |
| LT-5505                         | Допълнителна входяща тава за 250 листа                                                                                            |
| LT-6505                         | Допълнителна входяща тава за 520 листа                                                                                            |
| TT-4000                         | 4 допълнителни горни входящи тави за по 520 листа                                                                                 |
| СН-1000                         | Поставка за четец за карти                                                                                                        |
| Съдържание в кашона             | Тонер касета, барабан, захранващ кабел, драйвер за Windows®, Ръководство за бързо инсталиране (не е включен комуникационен кабел) |

Честотата на подмяна на консумативите варира в зависимост от сложността на разпечатаната страница, процента на покритие, размера на хартията, страници на задача и вида на хартията.

## Околна среда

|                           |                                                                                                                 |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Консумация на ел. енергия | Копиране - 745W (390W при тих режим), готовност - 34W, почивка - 8W, режим „Дълбок покой“ - 1.6W, Изкл. - 0.04W |
| ТЕС стойност              | 2.285kWh / седмица                                                                                              |
| Ниво на налягане на звука | Копиране - 57dbA, при тих режим - 53dbA, готовност - до 35dbA                                                   |
| Сила на звука             | Копиране - 6.76BA, при тих режим - 6.47BA, готовност - до 4.8BA                                                 |
| Пестене на енергия        | Режим при който устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим почивка                               |
| Пестене на тонер          | Режим при който се намалява разхода на тонер                                                                    |
| GS Mark                   | Да                                                                                                              |
| Blue Angel                | Да                                                                                                              |
| Nordic Swan               | Да                                                                                                              |

## Размери и тегло

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| С кашон (ШхДхВ)   | 599 x 526 x 659 мм 22.3 кг. |
| Без кашон (ШхДхВ) | 495 x 427 x 518 мм 18.5 кг. |

## Натоварване

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Максимално месечно <sup>7</sup> | До 125,000 страници |
|---------------------------------|---------------------|



### Работим съвместно за една по-добра околна среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина на употреба и се стигне до рециклирането.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**  
at your side

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании