



Цветно LED 3 в 1 мултифункционално устройство с безжична мрежа

DCP-L3550CDW



PRINT



COPY



SCAN



WIRELESS

www.brother.bg

Цветно LED 3 в 1 мултифункционално устройство с безжична мрежа

DCP-L3550CDW идва с множество удобни и пестящи време функции, включително автоматичен двустранен печат, тава за хартия за 250 листа и тонер с капацитет до 1,000 стр.* Всичко това заедно с жичната и безжична мрежова свързаност и възможността за печат от мобилни устройства правят това устройство чудесен помощник в офиса.

DCP-L3550CDW



Основни функции:

- Бърза скорост на печат до 18 стр./мин.
- Тава за хартия за 250 листа
- Автоматичен двустранен печат
- Автоматично листоподаващо устройство за 50 листа (ADF)
- Лесен за употреба 9.3 см цветен сензорен дисплей
- Жична и безжична мрежова свързаност
- Тонер в комплекта до 1,000 стр.*

Без шум в офиса

В съвременната офис среда не Ви е нужен още шум, който допълнително да натоварва обстановката. DCP-L3550CDW печата до 18 пълноцветни стр/мин., а нивото на звука е под 45dB, което го класира по-ниско от ежедневните офис разговори. Тези водещи спецификации правят това цветно устройство перфектно решение за Вашето бюро.

Създадени да бъдат ефективни

Това надеждно, настолно устройство е лесно, както за настройка, така и за ползване. През автоматичното листоподаващо устройство за 50 листа може да сканирате множество листа наведнъж и да ги съхранявате в директория по ваш избор, което означава, че дигитализирането на документите никога не е било толкова лесно. Това в комбинация с автоматичния двустранен печат и печатът от мобилно устройство или таблет правят работата безпроблемна, дават Ви спокойствие и Вие можете да се концентрирате върху важното в бизнеса.

Добавете цвят към бизнеса си

Направете документите си по-въздействащи, направете го с цвят. DCP-L3550CDW предлага до 2,400dpi качество на печат и заедно с LED технологията получавате професионални висококачествени документи. Не само цвета, но и множеството функции към които имате достъп от сензорния дисплей правят устройството Ваш професионален колега.

Спестете време и пари

Устройствата от серията са бързи, надеждни и излизат изгодно. Вградената тава за 250 листа Ви гарантира, че няма да се налага постоянно презареждане с хартия, а тонерите с голям капацитет Ви пестят време и пари, както при цветния, така и при монохромния печат. Чрез увеличаване на производителността и намаляване на загубеното време работата върви гладко.

brother
at your side

Общи характеристики

Технология
Електрофотографска LED
Процесор
Cortex-A9 800MHz Sub;
ARM946 133MHz

Мрежова свързаност
10Base-T/100Base-TX
Безжична мрежа
IEEE 802.11b/g/n
Контролен панел
9.3 см цветен сензорен

Памет
512MB
Локален интерфейс
Hi-Speed USB 2.0
Мобилен печат
Печат от мобилно устройство

Печат

Скорост на печат (A4)
До 18 стр./мин.
цветно и черно-бяло
Скорост на печат двустранно (A4)
До 6 стр/мин цветно и черно-бяло - Автоматичен двустранен печат
Резолюция
2,400 dpi (600 x 2400)

Тих режим
Намалява шума при печат чрез намаляване на скоростта до 12 стр/мин

Време за излизане на първа разпечатка

По-малко от 15.5 сек. от режим Готовност

Време за загряване

По-малко от 28 сек. от режим sleep

Езици за печат

PCL6, BR-Script3 PDF
Version 1.7, XPS
Version 1.0

Вградени шрифтове (PCL)
73 мащабируеми шрифта,
12 растерни шрифта

Вградени шрифтове (Postscript)
66 мащабируеми шрифта

Вградени баркодове (PCL)
*Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Функции на принтера

Печат N в 1³

ID печат⁴

Печат на книжка⁴

Печат на плакат⁴

Ръчен двустранен печат⁴

Профили за принтиране³

Печат на воден знак⁴

Конфигуриране на преки пътища

Печат в черно⁴

Драйвер за принтер

Windows®
Windows® 10
(32 & 64 bit editions)
Windows® 8
(32 & 64 bit editions)
Windows® 7
(32 & 64 bit editions)
Windows® Server 2016
(32 & 64 bit editions)*
Windows® Server 2012,
2012R2 & 2008R2*
Windows® Server 2008
(32 & 64 bit editions)*

Macintosh⁵
macOS v10.11.6, 10.12.x,
10.13.x
Linux⁵
CUPS, LPD/LPRng
(32 & 64 bit editions)

PostScript Универсален драйвер за принтер⁵
Драйвер за Windows®, който позволява печат към всяка мрежа или локално свързан Brother лазерен принтер, който поддържа PostScript

PCL Driver⁶
Универсален PCL XL драйвер

* Само Windows® Server поддържа мрежови печат

1 Помочният капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Боравене с хартията

Подаване на хартия²
Стандартна тава - 250 листа
Слот за ръчно подаване - 1 лист

Автоматично листоподаващо устройство (ADF) – 50 листа
Извеждане на хартия²
С лицето надолу - 150 листа (80g/m²)
С лицето нагоре (прав път на хартията) - 1 лист

Видове хартия и тегло
Стандартна тава -
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
Стандартна тава
A4, Letter, A5, A5 (Long Edge), A6, Executive

Пощенски пликове и печат на етикети

Да, от слота за ръчно подаване: за 1 плик / лист

Видове хартия и тегло
Слот за ръчно подаване

Обикновена, рециклирана, висококачествена, етикети, Пощенски пликове (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията
ширина 105 до 218 mm, дължина 148 до 357.6 mm

Видове хартия и тегло
Двустранен печат
Обикновена и рециклирана (между 60 - 163g/m²)

Размери на хартията -
Двустранен печат
A4

Размери на хартията
ширина 76.2 до 216 mm, дължина 116 до 355.6 mm

Пощ. пликове; COM-10, DL, C5, Monarch

Мобилна и уеб свързаност

Brother iPrint&Scan (Android)

Brother iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)

Brother iPrint&Scan (Windows® Phone)

Brother Print&Scan (Windows® 8, 10 & RT)

Google Cloud Print 2.0

Apple AirPrint

Brother Print Service Plugin

Mopria

Brother Apps⁸

Web Connect⁸

Копиране

Скорост (A4) До 18 СPM (копия/минута)
черно-бяло и цветно

Време за излизане на първо копие
По-малко от 17.5 сек. от режим Готовност черно-бяло и цветно

Резолюция
До 600 x 600dpi

Много копия /Събиране/Сортиране
Прави до 99 копия на всяка страница / Събира или сортира

Увеличаване/Намаляване
Увеличава или намалява размера на документа от 25% до 400% с 1% стъпка

N в 1 копиране
Позволява да се намалят 2 или 4 страници до един A4 лист

2 в 1 ID копиране
Позволява копиране на двете страни на лична карта на една A4 стр.

Скала на сивото
256 нюанса на сивото (8 bit)

Копиране на касови бележки

Ясно копиране на касови бележки

Увеличаване текста на копието⁸

Прави документите четливи ако размерът на оригиналния текст е малък.

1 ПОСОЧЕНИЯТ КАПАЦИТЕТ Е СЪГЛАСНО ISO/IEC 19798.

2 ИЗЧИСЛЕНО ПРИ УПОТРЕБА НА 80g/m² ХАРТИЯ.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Сканиране

Тип скенер CIS скенер (Contact Image Sensor)	Скорост на сканиране цветно 21 ipm (изображения в минута)	Резолюция от ADF До 600 x 600dpi
Цветно и черно-бяло сканиране Да	Резолюция от стъклото на скенера До 1,200 x 2,400dpi	Дълбочина на цвета 48 bit входяща, 24 bit изходяща
Скорост на сканиране черно-бяло 27 ipm (изображения в минута)	Увеличена резолюция До 19,200 x 19,200dpi	Скала на сивото 16bit входяща, 8bit изходяща

Функции на скенера

Сканиране към и-мейл, OCR, изображение, файл, FTP, мрежова папка, PDF с възможност за търсene SharePoint ^{4&7}	Допълнителни функции - Премахване на фон, пропускане на празна страница ⁴ , ID сканиране ⁴ , сканиране 1 към 2 ⁴ , разделяне на PDF и др.
---	--

Драйвер за скенер

Windows® TWAIN & WIA Windows®10 (32 & 64 bit editions) Windows®8 (32 & 64 bit editions) Windows®7 (32 & 64 bit editions)	Macintosh⁵ TWAIN macOS v10.11.6, 10.12.x, 10.13.x	Linux⁵ SANE (32 & 64 bit editions)
--	--	---

Инструменти за управление на печата

Персонализиран инсталатор⁴ Възможност за разработка и персонализиране на драйверите и софтуера	BRAdmin Light^{4&5} LAN/WAN Софтуер за управление	Помощник за настройка на драйвери⁴ Лесно създаване на драйвери за печат за безпроблемно разпространение в мрежата
MSI инсталатор⁴ Модулни инсталатори, които могат да бъдат разпространени чрез Active Directory [®]	Вграден Уеб сървър Уеб базирано управление на печата вградено в устройството	PrintSmart Cost Control Наблюдение и управление на разходите за печат на всички Brother и други устройства. Повече информация за PrintSmart решенията посетете: www.brother.bg

1 Просоченият капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваляне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти.

За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване. Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Софтуер

Brother iPrint&Scan (Windows и Mac)⁵

Печат от, сканиране към, изпращане на факсове, преглед на получените факсове, копията и проверка на статуса на устройството от Windows или Mac операционни системи.

Nuance® PaperPort 14 SE⁵

Програма за управление и споделяне на документи.

Мрежа и сигурност

Мрежова свързаност 10Base-T/100Base-TX

Зашита на мрежова свързаност

APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Безжична мрежова свързаност

IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode)
IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Зашита на безжична мрежа

WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)
*Wi-Fi Direct поддържа WPA2-PSK (AES) само. APOP, POP before SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos

Настройка на безжична мрежа Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Безжични приложения Вертикално сдвояване

Wi-Fi Direct™

Печатате безжично без нужда от връзка с безжична точка за достъп. (поддръжка на автоматичен и ръчен режим)

IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client

IPv6

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

IP филтър

Ограничаване на определени мрежови потребители, които да имат или не достъп до дадено устройство в мрежата (IPv4 само)

И-мейл известия

Устройството автоматично изпраща и-мейл до определен и-мейл адрес, който изисква внимание, напр. когато тонера е на края и има нужда от подмяна.

И-мейл репорти

Редовно получаване на репорти по и-мейл.

Функция заключване

Зашлен достъп до контролния панел на устройството, чрез заключването му.

Функция защитно заключване 3.0

Ограничаване на печата в мрежата на определени или група потребители. Може да се ползва потребителско име на всеки отделен компютър (за до 100 потребители).

Зашлен печат

Зашита на задачите за печат с 4 цифрен код, изискван да се въведе на устройството, за да започне печат.

Консумативи и аксесоари

Тонер в комплекта 1,000 стр. C/M/Y/BK

Стандартен тонер 1,000 стр. C/M/Y/BK (TN-243)

Тонер с голям капацитет

3,000 стр. BK
2,300 стр. C/M/Y (TN-247)

Барабан (DR-243CL)

18,000 стр.
(1 стр. / задача)

Колан (BU-223CL)

Приблизително 50,000 стр. (2 стр. / задача)

Касета за отпадъчен тонер (WT-223CL)

Приблизително 50,000 стр. (5 стр. / задача)

1 Показаният капацитет е съгласно ISO/IEC 19798.

2 Изчислено при употреба на 80g/m² хартия.

3 Само Windows & Mac

4 Само Windows®.

5 Опционално за сваяне.

6 Максималният брой разпечатки на месец може да се използва за сравнение на капацитета при сходни Brother продукти. За максимален живот на устройството изберете принтер, чието месечно натоварване надвишава вашите нужди от печат.

7 Изисква Brother софтуер.

8 Трябва да е уеб свързано.

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.

Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

Размери и тегло

Без кашон (ШxДxB)
410 x 475 x 414 мм -23.2 кг.

С кашон (ШxДxB)
589 x 523 x 568 мм - 27.4 кг.

Натоварване

Максимално месечно натоварване
До 30.000 стр.

Околна среда

Консумация на ел. енергия
Печат - 400W,
Готовност - 80W,
Тих режим - 280W,
Sleep - 9.7W,
Deep Sleep - 1.2W,
Изкл. - 0.04W

ТЕС стойност
0.9 kWh/седмица

Ниво на налягане на звука

Печат - 45dB(A),
Готовност - 33dB(A),
Тих режим - 43dB(A)

Сила на звука

Печат - 5.92B(A) черно-бяло / 5.86B(A) цветно
Готовност - 4.67B(A),
Тих режим - 5.71B(A) черно-бяло / 5.73B(A) цветно ,
Deep Sleep - недоловима

Пестене на енергия
Устройството консумира по-малко енергия, когато е в режим Почивка

Пестене на тонер
Режим, при който се намалява разхода на тонер

Eco Mode
Да
GS Mark
Да



Brother
Earth

Работим съвместно за една по-добра околната среда

Като глобална компания ние приемаме нашата отговорност към околната среда наистина много сериозно. Ето защо непрекъснато се стремим да подобрим начина си на производство, дизайна на продуктите си, начина им на употреба и стигнем чак до рециклирането. Ние наричаме това Brother Earth.

www.brotherearth.com

Всички спецификации са правилни към момента на отпечатване.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries Ltd. Имената на марките на продукти са регистрирани търговски марки или търговски марки на съответните компании.

brother
at your side